

Growatt ShineLink-X

- Sans câble, installation facile
- IP dynamique, plug and play
- Distance de communication jusqu'à 120m
- Supporte jusqu'à 3 appareils
- Mémoire intégrée pouvant contenir jusqu'à un mois de données
- Surveillance et maintenance en ligne



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Fiche technique	ShineLink-X
Interface communication	
RF433	oui
RF433(Mur sans barrières)	jusqu'a 120m
RF433(blocage deux murs)	20 m
Alimentation électrique	
Power consommation	<2W standby,<5W peak
Plage voltage	196V~250V
Fréquence	50/60Hz
Spécifications générales	
Dimensions (L/W/H)	105/85/26mm
Poids	< 1kg
Options montage	support sur table/support mural
Degrée de protection	IP30
Affichage	LED
Plage de température ambiante	-20 to 65 °C
Humidité	0-95%(sans condensation)
Caractéristiques	
Mise à niveau à distance du micrologiciel	oui
Nombre max. d'appareils à surveiller	3
Garantie	1 ans
CE	