

# Growatt ShineWiFi-X

- Makkelijke kabelvrije installatie
- USB aansluiting
- Tot 1 maand ingebouwde data opslag
- Online monitoring en updates



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**G**ROWATT

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Draadloze parameters

Draadloze standaard	802.11 b/g/n
Frequentiebereik	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Zendvermogen	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Ontvanger	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

Hardware-parameters

Gegevensinterface	USB
Werkspanning	5V(+/-5%)
Status weergave	LED

Toepassing op parameters

Ondersteunde servers	ShineServer
Inverter communicatie	USB (Modbus RTU protocol)
Server communicatie	TCP (Modbus TCP protocol)
Ondersteunend netwerk	2.4G WIFI
Max. communicatiebereik	50m
Max. Energieverbruik overdragen	1.2W
Type configureren	Via APP
Gegevensoverdrachtsinterval	5 Minutes
Standaard server-URL	server.growatt.com

Algemene parameters

Afmeting (L / B / H)	135/79/29 mm
Gewicht	60g
Taal	Engels, Chinees

CE